Руководство по регистрации ключа на смарт-карте

- 1. если кардридер подключен к компьютеру, отключите его
- 2. нажмите кнопку «Скачать» внизу страницы:



100

3. нажмите «Запустить»:

 Имя: ib	ank2keysetup.exe		
 Тип: П	риложение, 2.38 М	ИБ	
Из: с	lient.primbank.r	u	
	Запустить	Сохранить	Отмена
			(G

4. нажмите «Выполнить»:



5. нажмите «ОК»:



6. нажмите «Далее»:

Програ 2 Кеу D	има InstallShield(R)) Winned as inconsists user	
Кинт	river 1.04 на комп е кнопку "Далее",	у wizard былолий уст ыотер. Для продолже	ановку iBank жия

7. нажмите «Далее»:



9. нажмите «Всё равно продолжить»:

Установ	ка программного	о обеспечения		
	Устанавливаеми тестировалось н о тестировании Установка этт нарушить раб прекратить ус программного проверку на с	се программное об на совместимость на совместимость ого программно оту системы. Мі тановку и обрат обеспечения з овместимость.	беспечение на c Windows XF .) ro oбеспеча crosoft рекс rиться к по а версией,	а С. (Подробнее ения может омендует ставщику прошедшей
	[2020000000			
	Bce pa	вно продолжить	Пре <u>к</u> ратит	ь установку
10. нажмі	ите «Готов	30»:		
🙀 iBank 2 K	ey Driver 1.04 - Insta	llShield Wizard		×
	п	рограмма InstallSł	nield Wizard 3	авершена
		ограмма InstallShield Wiz y Driver 1.04. Нажмите н ограммы.	ard успешно уста кнопку "Готово" Д	новила iBank 2 для выхода из
		🗖 Показать файл геа	dme	
-		< Назад	Готово	Отмена

- 11. перезагрузите компьютер
- 12. подключите кардридер к компьютеру и вставьте в него карту чипом вверх 13. появится окно «Мастер нового оборудования». Просто нажимайте «Далее»,

пока система не	установит	устроиство:

мастер нового оборудован	
	Мастер нового оборудования
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: EZCCID PC/SC Smart Card Reader
1	Если с устройством поставляется установочный диск, вставьте его.
	Выберите действие, которое следует выполнить.
and the second sec	 Автоматическая установка (рекомендуется)
	С Установка из указанного места
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
	< Назад, Далее > Отмена
	ht



14. вернитесь на сайт <u>https://client.primbank.ru/</u>, нажмите «Регистрация»:



15. нажимайте «Вперёд»:

😽 Регистратор для кор	рпоративных клиентов	_ 🗆 🗙
iBank 2	АКБ ПРИМОРЬЕ	
	🜙 Назад 🆕 Влеред 🛛 🔀	Выход
😽 Регистратор для кор	рпоративных клиентов	<u>- </u>
iBank 2	Настройка подключения. Для того чтобы начать работу, необходимо указать способ ваше подключения к Интернет. Если вы используете для подключения прокси-сервер, необход указать его адрес и порт, в противном случае переходите к следующему шагу. Если у вас есть соммения относительно наст подключения, обратитесь к вашему системному администратор службу технической поддержки вашего интернет-провайдера. Использовать прокси-сервер авлес	его цимо роек ру или в
	🛹 Назад 🌭 Вперед 🛛 🔀	Выход

16. если вы работали по клиент-банку ранее, то выберите «Новые ключи ЭЦП», если вы — новый клиент, то выберите «Новый клиент»:

		-
😽 Регистратор для кор	опоративных клиентов	_ 🗆 🗙
	Java-апплет "Регистратор" предназначен для предварительной регистрации в системе "iBank 2" новых клиентов, для создания новых и администрирования существующих ключей ЭЦП клиентов.	
iBank 2	В процессе предварительной регистрации нового клиента будет создана новая пара ключей ЭЦП клиента.	
	Новый клиент	
	• Новые ключи.ЭШП	
	○ Администриризание ключей ЭЦП	
	Ә Назад 🖕 Вперед	🔀 Выход

17. следуйте указаниям регистратора до появления окна выбора. Выберите «USB-токен или смарт-карта», затем нажмите «Выбрать»:

😽 Регистратор для кој	рпоративных клиентов	
IBank 2	Шаг 3 из 6. Новая пара ключей ЭЦП должна быть добавлена в Хранилище ключей. В одном Хранилище может содержаться несколько пар ключей ЭЦП. Укажите полный путь к файлу или серийный номер USB-токена с Хранилищем ключей. Если Хранилище не существует, будет создано новое.	
	Ключ на диске с latkeys.dat Выбрать USB-токен или смарт-карта Ключ на диске)	
	🔗 Назад 🖕 Вперед 🛛	🗙 Выход

18. выберите серийный номер карты. Если в окне пусто, вытащите и вставьте смарт-карту в кардридер и нажмите «Обновить»:

😽 Выбор USB-токена	×
🛆 Серийный номер	
86326459709195	
Обновить Выбрать] Отменить]

19. следуйте дальнейшим указаниям регистратора. Последним этапом распечатается сертификат ключа. Подписанный руководителем сертификат с печатью организации отнесите вашему экономисту. По вопросам обращайтесь по телефону 43-35-19, 22-48-35.